SONY
make.believe

VSP-BZ10

Un player d'affichage dynamique abordable et simple d'utilisation pour les applications professionnelles de création de contenu

Captivez l'attention des clients, diffusez des offres spéciales et affichez un contenu professionnel sous la forme de messages vidéo, audio et d'images fixes. Affichez votre contenu sur un écran compatible, notamment de notre gamme professionnelle BRAVIA, pour un impact maximal auprès de votre clientèle.

Le VSP-BZ10 est un player vidéo doté d'une fonctionnalité IP, capable de lire et diffuser des vidéos Full HD, des images fixes, du texte et de l'audio, avec des transitions fluides entre les différents supports utilisés. Le player est fourni avec un logiciel de gestion qui vous permet de contrôler jusqu'à 10 unités sur le réseau ou via USB. Ce logiciel envoie les paramètres du système, les mises à jour du firmware, les programmations de contenu et interruptions de lecture* pour la diffusion de messages en temps réel.

Compacité, fiabilité et respect de l'environnement caractérisent le VSP-BZ10. En tant que player vidéo dédié, il ne contient aucune pièce mobile ni de ventilateur. Il est donc silencieux, ne peut pas surchauffer et n'est pas vulnérable aux virus.

*via le réseau uniquement.

Caractéristiques

Affichage professionnel avec une fonction de lecture de vidéos Full HD

Le VSP-BZ10 diffuse des vidéos Full HD (MPEG2, H.264 à 30 ips maximum) et permet une communication professionnelle pour attirer et captiver l'attention de vos clients et leur délivrer des messages clés.

Un vaste choix de modes de présentations

Sélectionnez le support adapté à votre clientèle pour passer vos messages phares. En plus de lire des vidéos Full HD, le VSP-BZ10 peut également diffuser des images fixes avec des transitions en fondu enchaîné ou en apparition et disparition graduelles, le tout à la vitesse de votre choix. Vous pouvez ajouter du texte sur une ligne statique, déroulante ou en plein écran et utiliser la fonction d'interruption de lecture pour diffuser un message en urgence ou plus adapté à la tranche horaire désirée. La couche textuelle peut contenir des petites images telles que le logo d'une entreprise.

Distribution intelligente du contenu

Le VSP-BZ10 offre un large éventail d'options de distribution adaptées à tous vos besoins. Le contenu peut être affiché par ordre alphabétique depuis une carte SD, ou mis à jour via une clé USB (chargée au préalable dans le logiciel) via le réseau (par l'intermédiaire du logiciel ou de l'interface Web) ou le système Ziris*. (*Sortie prévue pour l'été 2011)

Contrôle de l'affichage à distance

Le VSP-BZ10 vous permet de contrôler l'écran à distance : vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, changer la source d'entrée, régler le volume et modifier les paramètres liés au son et à l'image.

Logiciel de gestion simple d'utilisation

Le VSP-BZ10 est fourni avec un logiciel de gestion gratuit qui contrôle jusqu'à dix unités et qui inclut un logiciel de conversion Flash-vidéo et PowerPoint-vidéo. Une fonction de distribution USB garantit un déploiement rapide.

La fiabilité Sony au service des commerces

Le player VSP-BZ10 a été conçu pour les commerces : absence de pièces mobiles pour un fonctionnement silencieux et sans surchauffe, invulnérabilité aux virus et aucun risque d'affichage de messages d'erreur indésirables. Une protection par mot de passe et des dispositifs antivandale et antivol assurent la sécurité du système et votre tranquillité.

Faible impact sur l'environnement

Le VSP-BZ10 ne consomme que 8 W, ce qui est inférieur à la consommation d'une lampe de chevet !

Spécifications techniques

Généralités	
Consommation électrique	8 W
LAN	Link (vert) / ACT (orange)
Longueur du câble	100 m max. (CAT 5e)
Température de fonctionnement	De 0 °C à +40 °C
Température de stockage	De 0 °C à +40 °C
Dimensions (L x H x P)	205 x 40 x 145 mm (parties saillantes comprises)
Poids approximatif	900 g
Mise à jour du contenu	Réseau (via Ethernet), ou port Flash USB (un port à la fois)

Entrée/sortie	
Sortie Vidéo/Image	1920 x 1080
Réseau	10BASE-T/100BASE-TX
Slot pour carte mémoire	SDHC
Slot USB	USB 2.0 Hi-Speed

Format de fichier correspondant	
Vidéo *1*2	Format : MPEG2-PS
	Extension : .mpg, .mpeg, .m2p
	Profil : MP@ML
	Audio : MPEG1 Audio Layer2 (MP2)
	Débit binaire correspondant : 10 Mbit/s max.
	Format : MPEG2-TS
	Extension : .ts, .m2t
	Profil : MP@HL
	Audio : MPEG1 Audio Layer2 (MP2)
	Débit binaire correspondant : 20 Mbit/s max.
	Format : H.264
	Extension : .mp4
	Profil : BP@L3, MP@L4, HP@L4
	Audio : AAC
	Débit binaire correspondant : 25 Mbit/s max.
Image fixe	Format JPEG (JPEG progressif non pris en charge) : jpg, .jpe, .jpeg
	Format PNG (transparence non prise en charge) : .png
	Format BMP : .bmp
Audio	Format MPEG1 Audio Layer3 (MP3) : .mp3
	Débit binaire correspondant : 256 kbit/s max., Canaux : 2, Taux d'échantillonnage : 48 kHz, Format AAC : .m4a
	Débit binaire correspondant : 256 kbit/s max., Canaux : 2, Taux d'échantillonnage : 48 kHz
	Format PCM : .wav
	Nombre de bits par échantillon : 16 bits, Canaux : 2, Taux d'échantillonnage : 48 kHz

Résolution	
Résolution recommandée	1920 x 1080i, 1360 x 768
Résolution maximale	JPG format : 1920 x 1080
	PNG format : 1920 x 1080
	BMP format : 1920 x 1080
	Format H.264 : 1920 x 1080
	Format MPEG2-TS : 1920 x 1080
	Format MPEG2 : 720 x 576
Résolution minimale	Format PNG : 320 x 240
	Autre : 640 x 480

Conditions	
Ecran correspondant	FWD-S42E1, FWD-S42H1, FWD-S47H1, GXD-L52H1, GXD-L65H1
Nbre max. de fichiers sauvegardés	1 000 fichiers
Taille de fichier maximum	2 Go*4 par fichier

Taille de stockage minimum	
Carte mémoire SDHC	1 Go
Serveur correspondant	Serveur HTTP

Accessoires Fournis	
	Adaptateur secteur
	Cordon d'alimentation
	Support vertical
	Manuel d'installation du player d'affichage dynamique (papier)
	Démarrage rapide (papier)
	Livret de garantie
	CD-ROM
	Programme d'installation du logiciel de gestion du player d'affichage dynamique (Données)
	Guide d'utilisation du player d'affichage dynamique (PDF)
	Liste des supports recommandés (PDF)
	Guide d'utilisation du player d'affichage dynamique (PDF)

	Spécifications techniques (PDF)

	Liste de codes d’erreur (HTML)